

Boîtier Surv'eye



La sécurité



Ce superviseur permet un suivi et une surveillance en temps réel de la source centrale, à distance.

Composition du kit

Boîtier avec batteries (6 Batteries 1.2 AA NI-MH rechargeables)
Alimentation externe (compacte à découpage 100-240 Vac 50/60 Hz
tension de sortie 12 Vdc puissance 21.6 W)
Deux fiches rj45
Interface source centrale
Communication rs 232 ou rs 485

Caractéristiques techniques

- Alimentation :** Externe 230 Volts - 50 Hz transformateur et cordon fournis (12 Vdc 1.8 Ampère)
- Connexion source :** Superviseur distant par liaison RJ 45 MAX 200 mètres - câble (non fourni) syt 1.
- Affichage :** Retro éclairé de toutes les données de la source centrale.
- Fonctionnement :** Assuré par microprocesseur.
- Autonomie :** Sauvegarde par batterie intégrée d'une autonomie supérieure à 20 heures, alarme de décharge batterie (6 batteries 1.2 AA NI-MH rechargeables)
- Autre fonction :** Chargeur de la batterie interne.

Liaison Surv'eye / source centrale



Connexion :
à l'intérieur de la source centrale
sur la porte de droite

